

# SZ13.1 - Síťový zdroj

typové označení: **SZ13.1**

PN (RN): **7011.100.02**

Síťový zdroj SZ13.1 je určen k napájení mobilní soupravy RF1325 nebo RF1350 a současně k napájení jiného zařízení se jmenovitým napájecím napětím 27 V s odběrem do 2 A (například nabíječe mobilní soupravy NM13). Lze jej použít i pro napájení jiných zařízení o jmenovitém napětí 27 V až do zatížení 10 A.

## Technické parametry

<b>Napájecí napětí</b>	síťové 230 V/50 Hz
<b>Odběr proudu ze sítě</b>	
• při zátěži 10 A	max. 2 A.
• naprázdno	max. 0,7 A
<b>Jmenovité výstupní napětí</b>	27 V
<b>Maximální výstupní proud</b>	
• přes připojovací kabel	10 A
• přes autokonektor	2 A
<b>Mezní napětí naprázdno</b>	32 V
<b>Minimální napětí při maximálním výstupním proudu</b>	18 V
<b>Minimální napětí při minimálním napětí napájecí sítě</b>	18 V
<b>Zvlnění výstupního napětí</b>	
• při zátěži 5 A	max. 20 mV.
• při zátěži 10 A	max. 200 mV
<b>Krytí</b>	IP 30
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-20 °C až +50 °C
<b>Rozsah skladovacích teplot</b>	-30 °C až +60 °C
<b>Rozměry [š x v x h]</b>	304 mm x 251 mm x 170 mm
<b>Hmotnost</b>	max. 10,5 kg

# Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze SZ13.1</b>	7011.010.01
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
SZ13.1	7011.000.02	Souprava síťového zdroje
SZ13.1	7011.000.12	Souprava síťového zdroje